



REFERENCIAS		
	INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA HONDA, 2S Y 3S ES LA CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN UNA CAJA, H=1,00m. (EXCEPTO SOBRE MESADA)	
	TOMACORRIENTE SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL EN CAJA HONDA, H=0,20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA O LAMBRIZ)	
	1 TOMACORRIENTE SCHUKO + 1 TOMACORRIENTE 3 PINOS EN LINEA, H=0,20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA O LAMBRIZ)	
	TOMACORRIENTE 3 PINOS EN LINEA CON INT. BIPOLAR EN CAJA HONDA, H=0,20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA O LAMBRIZ)	
	TOMACORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA HONDA, H=0,20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA O LAMBRIZ)	
	CONEXIÓN UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO II IN=16A, CONECTADO CON #25H*G*, ALTURA A COORDINAR EN OBRA	
	UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO UNIDA A UNIDAD INTERIOR CON UN #32	
	TOMACORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR BIPOLAR EXTERIOR EN CAJA ESTANCA, H=0,40m.	
	CONEXIÓN RACK CEIBAL, ALTURA A COORDINAR EN OBRA	
	CONEXIÓN RACK DATOS, ALTURA A COORDINAR EN OBRA	
	CONEXIÓN SECAMANOS ALTURA 1,40m	
	CONEXIÓN MOTOR DE CORTINA DE ENROLLAR, ALTURA A COORD. EN OBRA	
	INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA HONDA UNIDO POR #25 A CAJA HONDA PARA CONEXIÓN EXTRACTOR. ALTURA A COORDINAR EN OBRA.	
	PUESTO DOCENTE A) A h=0,60m 2 PLAQUETAS EN CAJAS HONDAS CON: - 1 TOMACORRIENTE SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL - 1 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA - 1 CONEXIÓN HDMI UNIDA CON CABLE HDMI EN #38 A HDMI SOBRE PIZARRÓN. B) A h=2,10m 1 PLAQUETA EN CAJA HONDA CON: - 1 CONEXIÓN HDMI UNIDA CON CABLE HDMI EN #38 A HDMI MÁS BAJA SE DEJARÁN CHICOTES CON PASACABLES DE AL MENOS 1m EN AMBOS EXTREMOS DE LOS HDMI	
	PUESTO DE TRABAJO, CONTIENE: 2 TOMACORRIENTES SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL 2 TOMACORRIENTES TRES EN LINEA 1 TOMA RJ-45 CON 1 UTP DATOS 1 TOMA RJ-45 CON 1 UTP TELÉFONO	
	PUESTO DE TRABAJO ALUMNO, CONTIENE: 2 TOMACORRIENTES SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL 2 TOMACORRIENTES TRES EN LINEA	
	PROYECTOR, CONTIENE: 1 TOMACORRIENTE SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL 1 CONEXIÓN HDMI UNIDA CON CABLE HDMI EN #38 ENTRE PT Y P, CON CHICOTES CON PASACABLES DE AL MENOS 1m EN AMBOS EXTREMOS	
	CAMPANA DE AVISO EN 230V, EN CAJA HONDA. PULSADOR PARA ACCIÓN DE CAMPANA O TIMBRE, ALTURA 1,40m. EN BARO UNIVERSAL LA ALTURA SERÁ DE 0,50m	
	PULSADOR GOLPE DE PUÑO COLOR ROJO CON TAPA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE SEÑALIZACIÓN "CORTE GENERAL DE ENERGÍA"	
	TIMBRE CON TRANSFORMADOR 230V/12V E INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR	
	TOTEM DE CARGA VERTICAL: 12 TOMACORRIENTES TRES EN LINEA EN MUEBLE (6 PLAQUETAS)	
	TOTEM DE CARGA HORIZONTAL: 12 TOMACORRIENTES TRES EN LINEA EN MUEBLE (6 PLAQUETAS)	
	DUCTO ELÉCTRICA	
NOTAS		
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO: - TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA. - TODOS LOS CAROS APARENTES SERÁN #25H*G* MÍNIMO. - TODOS LOS CAROS POR PISO, PARED, LOSA O CIELORRASOS SERÁN EN #25 PVC RÍGIDO. - TODOS LOS CAROS POR PISO SERÁN COMO MÍNIMO DE #25 PVC RÍGIDO Y ENHEBRADO CON CABLE SUPER PLÁSTICO. - EN TODAS LAS COCINAS Y BAROS, SE VERIFICARÁ LA UBICACIÓN DE LAS PUESTAS SEGÚN EL EQUIPAMIENTO Y LOS REVESTIMIENTOS. - CUANDO SE UNEN DOS PUESTAS HORIZONTALES SE SUBIRÁN LOS CAROS PARA ESQUIVAR MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, ETC. - SE INCLUIRÁN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS CANALIZACIONES. - LAS CÁMARAS DE PISO Y REGISTROS SE PUEDEN COMPARTIR PARA FUERZA MOTRIZ E ILUMINACIÓN, LOS REGISTROS EXTERIORES SERÁN ESTANDOS IP55 E INOXIDABLES. LAS MEDIDAS ESTÁN INDICADAS EN LOS PLANOS. - TODOS LOS MARCOS Y TAPAS DE CÁMARAS DEBERÁN NIVELARSE CON EL NIVEL DE PISO TERMINADO.		
MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA
OBRA CEM CIUDAD DEL PLATA RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA-SAN JOSÉ		FECHA SEPTIEMBRE 2022 ESCALA 1:75
PLANO LÁMINAS DE ALBAÑILERÍA ANTEPROYECTO FUERZA MOTRIZ PB		LÁMINA L44EL1
ANEP CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL PROGRAMA PAEMFE		